

Mit den LED Leuchtbalken Steuerungen der Serie LINX4 und LINX6 bedienen sie alle Funktionen ihres Leuchtbalkens einfach und bequem. Mit der LINX6 können Lauflichtanlagen gesteuert werden.

Die Steuerungen besitzen jeweils 4 oder 6 programmierbare RGB Schalter, deren "Aktiv" Farbe gewählt werden kann. Zusätzlich dazu sorgen die vorgefertigten transparenten Label für bessere Kennzeichnung der einzelnen Schalter.

Zum Schutz der Steuerungen sorgt eine Überstromabschaltung bei Überlastung. Bei beiden ist eine Halterung inkludiert.

- 2 Jahre Garantie
- 3m Anschlusskabel
- Überstromabschaltung bei Überlastung
- Programmierbare Tasten






### LED LEUCHTBALKEN - ZUBEHÖR STEUERUNG SPEZIFIKATIONEN

ECE-R10

<b>Spannungsbereich:</b>	12-24V (LINX4) / 8-30V (LINX6)
<b>Schaltströme (LINX4):</b>	max. 10A (Schalter 1) max. 6A (Schalter 2-4) max. 15A (Gesamt)
<b>Schaltströme (LINX6):</b>	jeweils max. 10A (Schalter 1-2) max. 15A (Schalter 1-2 gesamt) jeweils max. 2A (Schalter 3-6) max. 8A (Schalter 3-6 gesamt)
<b>Zulassungen:</b>	ECE-R10



Artikel	Beschreibung	Länge
 <b>RTLINX4-BH</b>	LED Leuchtbalken Steuerung LINX4, schwarzes Gehäuse, 4 Schalter, inkl. Montagehalterung	76 x 54 x 22mm
 <b>RTLINX4-WH</b>	LED Leuchtbalken Steuerung LINX4, weißes Gehäuse, 4 Schalter, inkl. Montagehalterung	76 x 54 x 22mm
 <b>RTLINX6</b>	LED Leuchtbalken Steuerung LINX6, schwarzes Gehäuse, 6 Schalter, inkl. Montagehalterung	116 x 54 x 21mm